

# FireAngel

## W2-LFS-630-EUT

### Wi-Safe 2 Low Frequency Sounder

NL

**Wi-Safe<sup>®</sup> 2**

**Lengte** 198mm

**Breedte** 108mm

**Hoogte** 57.8mm

**Gewicht** 635g



## Eigenschappen

- Extra signalen wanneer uw draadloze rookmelder afgaat! Het alarmsignaal klinkt met een lage frequentie van 520 Hz en een geluidsvolume van minimaal 85 DB op een afstand van 3 meter. Bovendien gaat een rode alarm-LED knipperen. Om personen die de normale signalen van melders niet horen zo snel mogelijk te waarschuwen, zijn laagfrequente geluidssignalen als alarmsignaal bijzonder effectief.
- Met behulp van de testknop kunnen alle rookmelders en draadloze apparaten in het netwerk worden getest. Een praktische oplossing speciaal voor bewoners met beperkte mobiliteit.
- De Low Frequency Sounder wordt aangesloten op de netspanning en is voorzien van over een oplaadbare backup-batterij. Een LED laat de verschillende bedrijfsomstandigheden zien (netstroom, storing, alarm).

## Technische specificatie

<b>Verpakt per</b>	10
<b>Garantie</b>	5 Jaar
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Voeding AC/DC</b>	AC/DC
<b>Batterij</b>	Vervangbare en oplaadbare NiMH batterij
<b>Wijze van alarmering</b>	Luide toon continue blok golf van 520MHz
<b>Temperatuur (in bedrijf)</b>	4°C tot +38°C
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	Tot 90% RV, niet condenserend
<b>Installatie</b>	Aan de muur, vrijstaand zowel vertikaal als horizontaal
<b>Opslag</b>	-20°C tot +60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	Tot 93 % RV niet condenserend
<b>Frequentie</b>	868 MHz
<b>Maximaal aantal apparaten verbonden in een Wi-Safe 2 netwerk</b>	50 stuks, inclusief melders en overige Wi-Safe 2 accessoires
<b>Netwerk</b>	2-richtingscommunicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe 2 producten
<b>Bereik</b>	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)

VOOR INFORMATIE EN VERKOOP:

Tel +31 (0) 343 563220 E-Mail [sales@fireangel.nl](mailto:sales@fireangel.nl) Website [fireangel.nl](http://fireangel.nl)

 **sprue**  
safety products

GN3723R1/51